

影锋 4820 专业配电柜使用说明

一、概述

4820 配电柜是我公司主要针对舞台灯光、音响、LED 大屏等大功率用电设备而开发的专业配电设备。本设备具有安全稳定、操作简单等优点，三相电电压电流显示可以有效防止三相电偏相。本设备全所有开关部采用德力西高分断空气开关，有效的保护您接入的所有负载。

二、主要参数：

- 1 AC380V 三相五线制 400A 防脱犀牛插输入，250A 德力西过载短路保护空气开关。
- 2 48 路 X4KW 输出，可接入用 AC220V 供电的任何负载。
- 3 A、B、C 三相指示灯、电压电流显示。
- 4 第 1、4、7、10、13、16、19……接的是 A 相火线，第 2、5、8、11、14、17、20……接的是 B 相火线，第 3、6、9、12、15、18、21……接的是 C 相火线。

三、 注意事项：

接入线请使用不低于 70mm² 铜导线，注意主电箱零线火线不可接反，并接好地线。

四、产品外观

